

Mindy Centraliki

Mindy A01

Centrala sterująca do instalacji na zewnątrz, z zabezpieczeniem IP55.

Idealna dla Rondo

Przyjazna dla użytkownika, kompletna i niezawodna

Działanie półautomatyczne

Pełne odwrócenie ruchu po zadziałaniu fotokomórek

Działanie PP (krok po kroku)

Programowane wejście PP-Otwórz

Programowalne wejście Stop-Foto

Wejście przystosowane dla listwy oporowej

Zintegrowany odbiornik radiowy, kompatybilny z systemami NiceWay, Flor-s, Flo, Smilo, VeryVE, VeryVR, Ergo oraz Plano



Mindy Centrale sterujące do montażu na zewnątrz

A01 Do sterowania silnikami, bez automatycznego zamykania. Wbudowany odbiornik kompatybilny z nadajnikami serii Flor-s, Flo, VeryVE, VeryVR, Smilo, Ergo, Plano oraz NiceWay

Dane techniczne Mindy A01

Zasilanie (Vpp / Hz)	: 230Vpp 50/60Hz albo 120Vpp 50/60Hz zależnie od wersji (patrz wartości na etykietce)
Moc maksymalna silnika (W)	: 600W wersja 230Vpp; 400W wersja na 120Vpp
Napięcie sygnałów sterujących	: około 24Vps
Zasilanie serwisowe (zaciski 8-9)	: napięcie 24Vps \pm 30%; prąd max 50mA
Wejście zabezpieczenia	: w konfiguracji z rezystancją ma wynosić 8,2K Ω \pm 25%
Stopień ochrony (IP)	: 55
Czas pracy (s)	: 5÷120
Temperatura pracy (°C Min. Max.)	: -20 ÷ +50
Wymiary (mm) / Ciężar (g)	: 128x111x43,5
Odbiornik radiowy	
Częstotliwość (MHz)	: 433,92
Kodowanie	: Flor-s, Flo, VeryVE, VeryVR, Smilo, Ergo, Plano, NiceWay